



Grandstream GXV3380 IP multimediální telefon s Android™

Krátký uživatelský návod

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce GXV3380 která je k dispozici na adrese: www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Rozmnožování nebo přenášení celku nebo jakékoli části, v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky nebo tiskem, za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Grandstream Networks, Inc. není povoleno. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


*Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.

POUŽITÍ SLUCHÁTKA, NÁHLAVNÍ SOUPRAVY , REPRODUKTORU NEBO SLUCHÁTEK

GXV3380 umožňuje uživatelům přepínat mezi sluchátkem, reproduktorem nebo náhlavní soupravou (náhlavní souprava RJ9, 3,5mm sluchátko, náhlavní souprava Plantronics EHS a náhlavní souprava Bluetooth) nebo USB náhlavní soupravou (GUV3005 / GUV3000 ...) z obrazovky vytáčení / hovoru. Na obrazovce vytáčení nebo během hovoru klepněte na „Media“ zobrazíte dostupné zvukové kanály:

- Vyberte „3,5 mm sluchátka“, chcete-li je používat po připojení sluchátek k portu 3,5mm pro nahl. soupravy.
- Chcete-li používat náhlavní soupravu, po připojení k portu RJ9, vyberte možnost „RJ9 Headset“.
- Vyberte „USB Headset“, chcete-li použít zařízení připojené k telefonu přes USB jako mediální kanál.
- Vyberte „Bluetooth“, chcete-li použít zařízení připojené k telefonu přes Bluetooth jako mediální kanál.
- Chcete-li použít reproduktor, vyberte „Reproduktor“.
- nebo klepněte na ikonu reproduktoru na obrazovce vytáčení.
- Vyberte „Handset“ nebo zvedněte sluchátko pokud ho chcete používat..


SESTAVENÍ HOVORU

- 1) Zvedněte sluchátko nebo klepněte na ikonu telefonu na základní obrazovce .
- 2) Na obrazovce vytáčení vyberte svůj účet v levém horním panelu.
- 3) Vytlačte cílové číslo (nebo IP adresu)
- 4) Vytlačte číslo :

- Klepněte na ikonu  pro audio hovor

- Nebo klepněte na ikonu  pro video hovor.

OPAKOVÁNÍ VOLBY

- 1) Zvedněte sluchátko nebo klepněte na ikonu telefonu  na základní obrazovce. Na levé straně se zobrazí seznam volaných čísel.
- 2) Klepněte na číslo, které chcete vybrat pro opakované vytáčení. Každé vybrané číslo bude automaticky přidáno na obrazovku vytáčení.
- 3) Klepnutím na ikonu můžete uskutečnit audio nebo video hovor.

PŘÍJEM HOVORU


- 1) **Jeden příchozí hovor**
 - **Příchozí video hovor:** Když zvoní GXV3380, na obrazovce příchozího hovoru se zobrazí možnosti „Video“, „Audio“ a „Odmítnout“.
 - **Příchozí audio hovor:** Když zvoní GXV3380, na obrazovce příchozího hovoru se zobrazí dvě možnosti, „Přijmout“ (Audio) nebo „Odmítnout“.
- **Zmeškané hovory:** Pokud hovor není přijat, zobrazí se v dialogovém okně zmeškaného hovoru na základní obrazovce podrobnosti o hovoru.

2) Více příchozích hovorů

- Pokud během aktivního hovoru přijde další příchozí hovor, uživatelé uslyší tón čekajícího hovoru, na LCD displeji se zobrazí nový hovor na levé straně obrazovky probíhajícího hovoru.


- Podobně jako u jednoho příchozího hovoru, pokud je příchozím hovorem video hovor, mohou si uživatelé zvolit audio nebo video hovor.
- Jakmile je nový hovor přijat, aktuální aktivní hovor bude přidržen. Pokud je nový hovor odmítnut klepnutím na programové tlačítko „Odmítnout“, aktuální aktivní hovor nebude přerušen.

PŘIDRŽENÍ HOVORU

Přidržení: Během aktivního hovoru, stiskněte soft tlačítko  pod **Více → Přidržet**

Pokračování: Pro pokračování stiskněte soft tlačítko „Uvolnit“ na LCD obrazovce.

UKONČENÍ HOVORU

Hovor ukončíte klepnutím na ikonu **Konec** . Nebo zavěsíte sluchátko telefonu. Nebo tlačítko zavěšení na náhlavní soupravě, pokud je to podporováno.

PŘEPOJENÍ HOVORU

A. Přepojení na slepo

- 1) Během aktivního hovoru klepnutím na **Více > Přepojení** vyvolejte obrazovku pro přepojení.
- 2) Vyberte režim přenosu jako „Slepý“ v levé horní části obrazovky přenosu.
- 3) Zadejte číslice a klepněte na soft tlačítko „Přepojení“.
- 4) Telefon GXV3380 přepojí hovor a poté zavěsí.

B. Přepojení s dotazem

- 1) Během aktivního hovoru klepnutím na **Více > Přepojení** vyvolejte obrazovku pro přepojení.
- 2) Klepnutím na soft tlačítko režimu přepojení vlevo nahoře vyberte režim „Obsluhovaný“.
- 3) Zadejte číslice a klepněte na soft tlačítko „Přepojení“.
- 4) Než cíl přenosu odpoví na hovor, uslyší uživatel GXV3380 vyzváněcí tón a na obrazovce se zobrazí dialogové okno s možnostmi „Slepý“ a „Storno“:
 - Klepněte na "Storno" pro zrušení přepojení.
 - Klepněte na "Slepý" pro vynucení slepého přepojení.
- 5) Jakmile cíl přenosu odpoví na volání, zobrazí se výzva s požadavkem na dokončení přenosu pomocí možností „OK“, „Rozdělit“ a „Storno“:

- Pokud uživatel jednoduše zavěsí nebo klepne na soft klávesu „OK“, hovor bude přesměrován a GXV3380 zavěsí.
- Pokud uživatel klepne na soft tlačítko „Rozdělit“, hovory se oddělí, bude pokračovat druhým navázaný hovor, zatímco první hovor je stále přidržen.
- Klepnutím na „Storno“ ukončíte hovor a u původního hovoru se zruší přidržení.


KONFERENCE

GXV3380 podporuje až 7cestnou HD audio konference a 3cestnou 1080p 30fps HD video konferenci.


A. Zahájení konference

- **Zahájení konference z obrazovky vytáčení**



- 1) Na obrazovce vytáčení zadejte číslo a poté stisknutím spusťte audio nebo video hovor z levého panelu.

- 2) Uživatelé mohou vytvořit další číslo stisknutím tlačítka  „Pozvat“ a poté ho přidat do konference jako nového člena.


- **Zahájení konference během telefonního hovoru**

- 1) Když je telefon na obrazovce hovoru, klepněte na soft tlačítko "konference" .
- 2) Zadejte nové cílové číslo a stiskněte „Připojit konferenci“. Obrazovka konference se automaticky zobrazí poté, co cíl přijme hovor.


- **Zahájení konference přímo pomocí soft tlačítka konference**

- 1) Na základní obrazovce stiskněte soft tlačítko konference .
- 2) Klepnutím na  přidáte členy do konference.
- 3) Po dokončení výběru členů klepněte na „Připojit konferenci“


B. Odstranění člena z konference

- Klepněte na člena (číslo) ukáže se ikona pro zavěšení .

C. Ukončení konference

Klepnutím na soft tlačítko „Konec“  odpojíte všechny účastníky konference.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Když je k dispozici nová hlasová zpráva, bude MWI LED blikat červeně v pravém horním rohu GXV3380 a ikona hlasové schránky  se zobrazí ve stavovém řádku.

- 1) V nabídce LCD přejděte do aplikace Hlasová zpráva. Jsou zde zobrazeny všechny registrované účty a počet hlasových zpráv.
- 2) Klepnutím na účet vytvoříte číslo do hlasové schránky. Poté postupujte podle Interactive Voice Response (IVR) pro proces nalezení zpráv.

Poznámka: Voicemail User ID lze nastavit pro každý SIP účet z webového grafického rozhraní→AccountX→Call Settings: "Voice Mail Access Number".


VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ MIKROFONU

Během aktivního hovoru klepnutím na soft tlačítko **Ztlumit**  vypnete mikrofon, tlačítkem  Zrušit ztlumení obnovíte audio.



NERUŠIT

- 1) Dotkněte se a přetáhněte stavový řádek dolů na základní obrazovce GXV3380.


- 2) Klepnutím na ikonu  **Nerušit** funkci povolíte. Zobrazí se na stavovém řádku ikona  indikující zapnutou funkci

- 3) Opětovným klepnutím na ikonu  **Nerušit** funkci vypnete.


NASTAVENÍ HLASITOSTI

- Stiskněte  pro zvýšení hlasitosti.
- Stiskněte  pro snížení hlasitosti.

KONTAKTY

Chcete-li získat přístup ke kontaktům GXV3380 ze základní obrazovky, klepněte na ikonu kontaktů  v pravém panelu.

HISTORIE HOVORU

- 1) Pro přístup do historie volání klepněte na ikonu  na základní obrazovce
- 2) Uživatelé mohou vybrat záznam historie hovorů, který chtějí použít. Telefon použije stejný účet jako v předchozím hovoru.
- 3) Pro každou záznam historie volání mohou uživatelé klepnutím na položku získat přístup k detailům.